

Funksender-Einbau UP MISTRAL SE06

Artikelnummer	43443
Typ	MISTRAL SE06
Gewicht	0.021kg
Länge	20mm
Breite	37mm
Höhe	42mm

Produktbeschreibung

Funksender MISTRAL SE 06

Der Funksender ist kombinierbar mit Grothe Funkgongs der Serien Calima, Mistral, Echo und Polo. Somit werden klassisch verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingel-Anlage modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustüre ändern zu müssen.

Hinweis:
Batterie CR 2450, Art.-Nr. 43397

Produkteigenschaften

Funktionskontrolle	LED
Serie	MISTRAL
Funkreichweite	150 m im Freifeld
Abmessungen	42 x 37 x 20 mm
Frequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung	6 – 12 V = DC oder 1 Batterie CR 2450 (nicht im Lieferumfang)
Farbe	Hellgrau
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Triggerung	Fallende Flanke
Verwendung	Nur für den Innenbereich
Geräteart	Funk-Unterputzsender
Schutzart	IP20

Weitere Bilder

