



IPASSAN Basis 10 Ausgänge FD-125-016

Artikelnummer	75116
Typ	FD-125-016
Gewicht	0.545kg
Länge	70mm
Breite	208mm
Höhe	145mm

Produktbeschreibung

Die **Basis-Erweiterung für 10 Ausgänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden und wird über den RS485 Bus verbunden. An einem iPassan-Controller können bis zu 10 Erweiterungen angeschlossen werden, was eine Gesamtkapazität von bis zu 220 Ausgängen ergibt. Zusätzliche Erweiterung 12 Eingänge FD-125-020 (Art.-Nr. 75120) oder Erweiterung 12 Ausgänge FD-125-021 (Art.-Nr. 75121) können auf die Basis-Erweiterung aufgesteckt werden. Mit den zusätzlichen Ausgängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden. Die potentialfreien Wechselkontakte können beliebige zusätzliche elektrische Verbraucher wie z.B. Licht, Heizung und Lüftungsanlagen schalten. Verbindet man die Wechselkontakte der Ausgänge mit der Beleuchtung, so kann die Einstellung erfolgen, dass bei gewährtem Zutritt automatisch die Beleuchtung eingeschaltet wird. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

Produkteigenschaften

LED-Statusanzeige der Wechselkontakte

Ja

Temperaturbereich

-20 °C bis 50 °C

Wechselkontakte

24 V DC, 5 A oder 48 V AC, 1 A

Farbe

Grau

Abmessungen

90 x 200 x 34 mm

Programmierung

iPassan-Manager-Software

Potentialfreie Wechselkontakte

Ja

Spannungsversorgung

12 V AC / DC, 1 A

Montage

Rheieneinbau- oder
Wandmontage

Geräteart

Erweiterung

Max. Leitungslänge RS485 Bus

1.000 m

Sabotagekontakt

Ja

Gewicht

313 g

Abmessungen mit Abdeckung

145 x 210 x 65 mm

Weitere Bilder