



Funk-Rauchwarnmelder FA30-RM10

Artikelnummer	39150
Typ	FA30-RM10
Gewicht	0.139kg
Länge	55mm
Breite	115mm
Höhe	115mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Test-Taste, Alarm-Reset vor Ort
(Stummschaltung) stoppt akustische Signalisierung
Reset Alarm-Anzeige (LED-Blinken 1mal/Sekunde) nur von Zentrale möglich
automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)

Modulation: GFSK

Inklusive Piezo-Alarmsirene

Alarmton: 85 dB in 3 m Entfernung

Rauschdichte: 0,09-0,14 dB/m

Erfassungsbereich: 50-100 Kubikmeter

Batterietyp: 3x AAA

Temperaturbereich: -10 °C bis 85 °C, Feuchtigkeitsbereich: 10 % bis 85 % rel.

Luftfeuchte

Abmessungen: 120 (D) mm x 58 mm

Gewicht: 165 g (mit Batterie)

Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Hinweis:

Der TEST/STUMM-Schalter funktioniert als TEST-Schalter (im Normalbetrieb) oder als STUMM-Schalter (im Alarmzustand). Der Auslösehebel des Sabotagekontaktes wird gegen die Halterung gedrückt, wenn das Gerät an der Halterung befestigt ist.

Wird der Melder von der Halterung entfernt, so löst dies ein Sabotageereignis aus, das vom Funkmodul des Melders an die Funkalarmzentrale gemeldet wird. Gleichzeitig ertönt der Summer, um das Sabotageereignis lokal anzuzeigen.

Ist der Sabotageschalter geöffnet, kann der Melder nicht in den Zustand "betriebsbereit" gebracht werden.

Produkteigenschaften

Sabotageschutz	Öffnung
Frequenz	868 MHz
Alarmton	85 dB(A) @ 3 m
Erfassungsbereich	Rauch 50 – 100 m ³
Batteriestatus	Optisch und akustisch und Meldung an Zentrale
Melderart	Rauchmelder
Batterien	1 x CR123A (im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Besonderheiten	Sirene kann als Innensirene benutzt werden
Anschlussart	Funk
Batterielebensdauer	Bei typischer Anwendung: 5 – 6 Jahre
Montage	Deckenhalterung im Lieferumfang
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Abmessungen	Ø 120 x 58 mm
Farbe	Weiß
Lokaler Reichweitentest	LED-Anzeige

Weitere Bilder