



Funksender MISTRAL SE03

Artikelnummer	43441
Typ	MISTRAL SE03
Gewicht	0.064kg
Länge	17mm
Breite	100mm
Höhe	36mm

Produktbeschreibung

Funksender MISTRAL SE03, Weiß

Der Sender ist mit allen Funkgongs der Serie MISTRAL, ECHO, CALIMA und POLO koppelbar und ist somit für viele Grothe Produkte essenziell. Mit einer Quarzstabilen Reichweite von 500 m und in einem Frequenzbereich von 868 MHz liefert der Funkklingeltaster SE03 ihnen selbst über eine größere Distanz ein zuverlässiges Funksignal.

Mithilfe des Funksenders sind Sie ebenfalls auch in der Lage, eine Vielzahl von flexiblen Sender/Empfänger-Kombinationen zu kreieren. Der Sender kann an die Wand montiert werden oder ist mittels eines Clips zum Aufhängen geeignet. Der wasserdichte Sender ist mit einem beschriftbaren Namensschild ausgestattet und gibt eine optische Rückmeldung wenn geklingelt wurde. Eine Rufweitschaltung ist ebenfalls möglich. Die typische Batteriebensdauer für den Sender beträgt 5-10 Jahre.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren.

Der Sender ist für alle MISTRAL-Gongs ab Baujahr 2003 geeignet.

Produkteigenschaften

Funktionskontrolle

LED

Serie

MISTRAL

Frequenz

868,35 MHz

Zusätzliche Funktion

Rufweiserschaltung

Schutzart

IP54

Geräteart

Funk-Klingeltaster

Spannungsversorgung

2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im
Lieferumfang), extern: 6 – 12 V
DC

Betriebstemperatur

- 15 bis 50 °C

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Farbe

Weiß

Abmessungen

36 x 100 x 17 mm

Weitere Bilder

