



PSTN Telefonwählgerät CT 06

Artikelnummer	CT4900211
Typ	CT 06
Gewicht	0.655kg
Länge	75mm
Breite	185mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen (oder je nach Modell SMS-Mitteilungen) im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen zu können. Um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen

Integriertes alphanumerisches Tastenfeld

Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen

Sende Art für Alarmmeldungen: Sprachnachrichten

Integrierte Sprachsynthese 60 Sek.

12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern

2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang

Störungsausgang Batterie leer und / oder kein Telefonnetz

Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang

5 fernsteuerbare Ausgänge

Test Telefonleitung PSTN

Automatisches Backup im verfügbaren Telefonnetz

Technische Daten:

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage

Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

Wahlverfahren: MFV

Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek

Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C

Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

Leistungsaufnahme: 0,07 A in Ruhestellung , 0,2 A im Alarmfall

Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm Gewicht: 0,97 kg

Produkteigenschaften

Wahlverfahren

IWV und MFV

Sprachsynthese

60 s

Sprachmeldungen

1 Basismeldung 10 s, 9
Meldungen je 5 s

Ausgang

5 fernsteuerbare Ausgänge,
Batterie leer, kein Telefonnetz,
Störmeldung

Leistungsaufnahme

70 mA standby, 250 mA Alarm

Abmessungen

245 x 185 x 70 mm

Tastatur

15 Tasten

Übertragung

PSTN

Spannungsversorgung

12 V bis 14,5 V DC

Telefonnummern

12 mit je 28 Ziffern

Alarmein- / ausgänge

2 Alarmeingänge
programmierbar

Einsetzbarer Akku

AK 1033/600

Einsetzbares Netzgerät

NG AL12/2A (39342)

Sendart

Sprache

Daten

Nicht flüchtig

Anzeige

LCD 2 Zeilen, 6 LED

Betriebstemperatur

+5 °C bis +40 °C

Geräteart

Wählgerät

Sabotageschutz

Gegen Öffnen und Demontieren

Weitere Bilder