



AHD Bullet-Kamera VK 1096/203

Artikelnummer	1096/203
Typ	VK 1096/203
Gewicht	0.302kg
Länge	140mm
Breite	70mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation

HLC

Gewicht

300 g

Reichweite IR

15 m

Autom. Weißabgleich

ATW

Geräteart

Kamera

Auflösung

AHD: 1080p @ 25 fps, 1080p,
PAL: ---

Bauform

Bullet-Kamera, Bullet

Helligkeitsabgleich

D-WDR

OSD-Bildschirmmenü

Ja

Objektiv

3,6 mm, motorisiert 2,8 - 12 mm

UTC-Funktion

Ja

Schutzart

IP66

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/102, UTC
Fernbedienung VKZ 1092/310

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

S/R-Abstand

größer 48 dB

Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

IR-LEDs

18

Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe) / 0,02 Lux (SW)

Umgebungstemperatur

-10 °C bis +50 °C

Abmessungen

70 x 70 x 140 mm

Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)

VB 1092/300A, VB 1092/301

Bildsensortyp

1/2.7" High Definition, CMOS

Besonderheiten

Integrierter PIR Sensor

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

Verschlusszeit

1/25 - 1/100.000 s

Besonderheit

PIR Sensor

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Leistungsaufnahme

200 mA (IR-LED ein)

Rauschunterdrückung

2DNR

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10%

Verstärkungsanpassung

AGC

Sonstiges

IR-SMART, Menüeinstellungen
über DVR

Weitere Bilder