



Funkgong-Empfänger CALIMA 200E

Artikelnummer	43610
Typ	CALIMA 200E
Gewicht	0.153kg
Länge	65mm
Breite	65mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

Funkgong CALIMA 200E

Funkgong-Serie CALIMA

Der CALIMA 200 ist ein portabler, moderner Funkgong, der sich Dank seines hochwertigen Designs in jedes Zuhause einfügt. Viele praktische Funktionen, wie Menüeinstellungen über zwei Tasten, einstellbare Lautstärke und Auswahl der Lichtfarbe machen ihn zu einem optimalen Alltagshelfer.

Genießen Sie die Flexibilität und verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Paket oder den spontanen Besuch zum Kaffee! Durch seine hohe Reichweite und die Einhaltung des aktuellen Funkstandards kann der CALIMA 200 sogar bis in den Garten mitgenommen werden.

Flexibilität

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Menü mit Sprachansage

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Farbiger LED-Ring

Informiert auch optisch, dass Besuch vor der Haustür steht.

Die Farbe und Lichtart kann nach eigenem Wunsch ausgewählt werden.

Stummschaltung und Schlummerfunktion

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf

Schlummern schalten.

Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Oberfläche	Seidenmatt
Abmessungen	Ø 65 x 100 mm
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Funkreichweite	500 m (Freifeld)
Serie	CALIMA
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Farbe	Weiß / Schwarz, Weiß
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang)
Anzahl Melodien	15 Melodien
Optische Signalisierung	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
Anzahl koppelbarer Sender	11
Rufunterscheidung	11-fach
Geräteart	Funkgong
Form	Rund

Weitere Bilder

