



IPASSAN Erweiterung 12 Eingänge FD-125-020

Artikelnummer	75120
Typ	FD-125-020
Gewicht	0.15kg
Länge	72mm
Breite	198mm
Höhe	32mm

Produktbeschreibung

Die **Erweiterung für 12 Eingänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden. Die Montage kann wahlweise auf einen iPassan-Controller FD-125-001 (Art.-Nr. 75101), FD-125-002 (Art.-Nr. 75102) oder Basis-Erweiterung FD-125-015 (Art.-Nr. 75115), FD-125-016 (Art.-Nr. 75116) aufgesteckt werden. Die Spannungsversorgung, sowie auch die Datenübertragung, erfolgt über den Controller oder die Basiserweiterung.

Mit den zusätzlichen Eingängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden, wie z.B. Fensterkontakte. Verbindet man die Eingänge mit Fensterkontakten, so kann eine E-Mail an eine gewünschte Adresse geschickt werden oder in Verbindung mit Erweiterungs-Ausgängen eine optische Signalleuchte einschalten werden, sobald das Fenster geöffnet wird. Wird ein Taster an die Eingänge angeschlossen, kann die Einstellung erfolgen, dass bei Betätigung des Tasters alle oder nur bestimmte Türen öffnen. Des Weiteren lassen sich Schließer-Kontakte anderer Anlagen verbinden. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

Produkteigenschaften

Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Abmessungen	70 x 200 x 26 mm
Farbe	Grau
Spannungsversorgung	Über iPassan Controller oder Basis
Programmierung	iPassan-Manager-Software
Geräteart	Erweiterung
Gewicht	149 g
LED-Statusanzeige der Eingänge	Ja
Montage	Wird auf iPassan Controller oder Basis gesteckt
Potentialfreie Eingänge	Ja
Abmessungen mit Abdeckung	145 x 210 x 65 mm

Weitere Bilder