



ZENO PRO Set KT 1051/921

Artikelnummer	1051/921
Typ	KT 1051/921
Gewicht	1.144kg
Länge	35mm
Breite	257mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Die Funk Alarmzentrale ist für kleine bis mittelgroße Überwachungsanlagen geeignet.

Produktmerkmale:

Die Zentrale kann 80 Sensoren in der Alarmzentrale verwalten und die Sensoren können auf 3 Bereiche aufgeteilt werden.

Die Zentrale verfügt über eine eingebaute Sirene und kann zudem über die Anlage, die Zentrale oder einem PC (Web-Interface) programmiert werden. Die Übertragung der Alarmmeldungen kann als digitales Multiprotokoll (CID und SIA), Sprachmeldung, oder als Pushup-Nachricht mit der App (MyZeno) angezeigt werden.

Die Systemsteuerung erfolgt über die Tastatur der Zentrale, Bedienfelder (Benutzercode), oder über ein mobiles Endgerät, ebenfalls mit der App (MyZeno).

Besondere Features:

- Die Zentrale verwaltet bis zu 30 Benutzercodes
- Es werden bis zu 200 Ereignisse (EEPROM-Speicher nicht flüchtig) gespeichert
- Bei Stromausfall puffert ein eingesetzter Akku die Spannung für max. 15 Stunden
- Die Zentrale ist gegen einen Sabotageversuch geschützt
- Die Spannungsversorgung erfolgt über ein eingebautes Netzteil 230 V ~ (AC), 50 Hz

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

230 V, 50 / 60 Hz

Frequenz

868 MHz

Tastatur

19 Tasten beleuchtet

Meldelinien Funk

80 davon 6 mit Kamera

Protokollübertragung

CID und SIA

Zertifizierung

EN50131 Grad 2, Klasse II

App Steuerung

MyZeno Android und IOS

LieferumfangAZ 1051/020, FB 1051/035, MK
1051/201, BM 1051/101**Betriebstemperatur**

-10 °C bis 45 °C

Farbe

Weiß / Schwarz

Geräteart

Funkalarmanlagen Set

SIM Karten Slot

Ja

Technologie

Funk

Interne Sirene

95 dB(A)

Abmessungen

180 x 257 x 35 mm

Notstromakku

7,2 V Ni-Mh, 1100 mAh

Technik

Bidirektional

Akku Laufzeit

Max. 15 Stunden

Display

LC-Display beleuchtet

Ereignisspeicher

200

Benutzercodes

30

Weitere Bilder