



Power-Schallgeber PSG 4.0-100

Artikelnummer	37410
Typ	PSG 4.0-100
Gewicht	1.01kg
Länge	80mm
Breite	243mm
Höhe	158mm

Produktbeschreibung

PSG 4.0-100

Ein vielseitig verwendbarer Signalgeber mit außerordentlicher Lautstärke und einer breiten Palette charakteristischer Signaltöne. Dieser Signalgeber zeichnet sich durch herausragende Installationsflexibilität aus und ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Er findet Anwendung in verschiedenen Umgebungen, darunter Schulen, Flughäfen, Industriegelände, öffentliche Gebäude und vieles mehr.

Funktionen:

- 8 Sirenen-/Alarmtöne, 2 Läutewerk-/Hupentöne, 5 Melodien (Zweiklang, Dreiklang, Westminster...), Beep-Ton
- 2 getrennte Kanäle für Rufunterscheidung (Alarmton mit Priorität)
- Regelbare Lautstärke für jeden Kanal
- Signal-Dauer einstellbar (solange wie Ansteuerung oder 30 s bzw. eine Melodien-Folge)
- Zeit für Lautstärke-Anstieg bei Alarm-Tönen stufenlos bis 30 s einstellbar
- Manuelle Abschaltung des Signal-Tons mit integriertem Taster möglich (Quittungsfunktion)
- Inklusive grüner Bereitschaftsanzeige-LED
- Mit zuschaltbarem LED-Blitzlicht

Hinweis:

Wenn Sie am Lautstärke-Regler eine Lautstärke kleiner als ca.105 dB(A) eingestellt haben, hat der PowerBooster keine Funktion!

Funk-Ansteuerung in Kombination mit geeignetem Funkrelais (z.B. Mistral FTR oder MISTRAL Relaisbox)

Produkteigenschaften

Optische Signalisierung

LED Blitzlicht

Spannungsversorgung

12 – 24 V AC / DC (1,0 A), 12 -
24 V AC/DC

Betriebsart

Dauerbetrieb

Geräteart

Power Signalgeber

Lautsprechergitter

Aluminium eloxiert

Akustische Signalisierung

8 Sirenen Töne, 2
Läutewerköne, 5 Melodien

Lautstärke

80 – 115 dB(A), 115 dB(A)

Montage

Tisch, Wand und Decken
Montage

Betrieb

Dauerbetrieb

Abmessungen

158 x 243 x 80 mm

Farbe

Anthrazit (RAL 7016)

Gehäuse

ASA-Luran Kunststoff

Betriebstemperatur

-20 °C bis +50 °C

Weitere Bilder