



Funk Alarmzentrale 4G AZ 1051/020

Artikelnummer	1051/020
Typ	AZ 1051/020
Gewicht	0.97kg
Länge	35mm
Breite	257mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Die Funk-Alarmzentrale ist für kleine bis mittelgroße Überwachungsanlagen geeignet und kann bis zu 80 Sensoren verwalten. Die Sensoren lassen sich auf drei Bereiche aufteilen. Die Zentrale verfügt über eine eingebaute Sirene und ist über die Zentrale selbst oder ein PC-Web-Interface programmierbar. Alarmmeldungen können als digitales Multiprotokoll (CID und SIA), Sprachmeldung oder Push-Nachricht (App MyZeno) übertragen werden.

Die Systemsteuerung erfolgt über die Tastatur der Zentrale, Bedienfelder (Benutzercode) oder ein mobiles Endgerät. Bis zu 30 Benutzercodes und 200 Ereignisse (im nichtflüchtigen EEPROM-Speicher) können verwaltet werden. Bei Stromausfall puffert ein eingesetzter Akku die Spannung für bis zu 15 Stunden. Die Zentrale ist gegen Sabotageversuche geschützt und nach der EN50131 Grad 2, Klasse II zertifiziert.

Produkteigenschaften

Meldelinien	80
Spannungsversorgung	230 V, 50 / 60 Hz
Frequenz	868 MHz
Tastatur	19 Tasten beleuchtet
App Steuerung	MyZeno für Android und IOS
Meldelinien Funk	80 davon 6 mit Kamera
Protokollübertragung	CID und SIA
Zertifizierung	EN50131 Grad 2, Klasse II
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Farbe	Weiß / Schwarz
Bereiche	3
Display	LCD-Display beleuchtet
SIM Karten Slot	Ja
Technologie	Funk
Interne Sirene	95 dB(A)
Geräteart	Funkalarmzentrale
Abmessungen	180 x 257 x 35 mm
Technik	Bidirektional
Anzahl Benutzer	Maximal 20
Akku Laufzeit	Max. 15 Stunden
Notstromakku	7,2 V Ni-Mh, 1100 mAh (Im Lieferumfang)
Ereignisspeicher	200
Benutzercodes	30

Weitere Bilder