



Funkgong-Set ECHO Weiß ECHO M - BM weiß

Artikelnummer	43516
Typ	ECHO M - BM weiß
Gewicht	0.53kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

ECHO M, Weiß, im Set mit Bewegungsmelder BM03 – ab Werk angelern und sofort einsatzbereit.

Ihr Lieblingslied als Klingelton

Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 9 ansprechende Melodien.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Brillanter Klang

ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelern und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Flexible Montage

ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann ECHO auch an der Wand montiert werden.

Hinweis:

Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen.

Keine Reinigungsmittel verwenden.

Bitte nur Nebelfeucht abwischen.

Produkteigenschaften

Gesamtspieldauer Ruftöne

Übertragung Ruftöne

Software

Spannungsversorgung Sender

Blitzlicht

Rufarten

Geräteart

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung Empfänger

Oberfläche

Anzahl Melodien

Frequenz

Schutzart Sender

Lautstärke

Rufunterscheidung

Anzahl koppelbarer Sender

Funkreichweite

Serie

Farbe

Abmessungen Sender

Abmessungen Empfänger

90 s brillanter Klang

Micro SD Karte (Nicht im
Lieferumfang)

Zur Ruftonerzeugung

1 x CR123A Lithium Batterie
(Inkl.), extern: 8 – 12 V AC / DC
LED

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Funkgong-Set

Batterien

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang), extern:
8 – 12 V AC / DC

Hochglanz

9 Melodien

868,35 MHz

IP20

Max. 86 dB(A) einstellbar

20-fach

20

500 m im Freifeld

ECHO M

Weiß

124 x 69 x 54 mm

180 x 120 x 50 mm

Weitere Bilder

