



Funk Kamera VK 1051/004

Artikelnummer	1051/004
Typ	VK 1051/004
Gewicht	0.432kg
Länge	103mm
Breite	81mm
Höhe	81mm

Produktbeschreibung

Die moderne Überwachungskamera überzeugt mit einer hochauflösenden Bildqualität von 1080p (2 MPX) und bietet eine Vielzahl praktischer Funktionen, wie z.B. die Auslöser (Trigger) Einstellung. Mit dieser Optionen ist es möglich, die Aufzeichnung eines Videos einem Alarm zuzuordnen. Eine integrierte LED-Statusanzeige in den Farben Grün, Rot und Blau informiert jederzeit über den aktuellen Betriebszustand. Der automatische Helligkeitssensor sorgt für optimale Aufnahmen bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Eine Privacy-Taste ermöglicht es, die Aufzeichnung bei Bedarf schnell und einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dank des integrierten Lautsprechers und Mikrofons unterstützt die Kamera bidirektionale Kommunikation. Zusätzlich kann der Speicher mit einer SD-Karte von bis zu 32 GB erweitert werden, um Aufnahmen sicher zu speichern.

Hinweis:

Für Funkalarmzentrale 1051/020 oder Set 1051/921

Produkteigenschaften

Lieferumfang

Kamera, Netzteil, Ethernet-Kabel, Basis, Wandhalterung

Frequenz

2,4 GHz

Videokomprimierung

H.264 / MJPEG

Betriebstemperatur

-10 °C bis 45 °C

IR-Reichweite

8 m

Ethernet Schnittstelle

10/100

Besonderheiten

Micro SD Steckplatz bis 32 G B (SD-Karte nicht im Lieferumfang), Lautsprecher, Mikrofon

Abmessungen

103 x 81 x 70 mm

IR-LEDs

Ja

Spannungsversorgung

5 V, 1 A (Netzteil im Lieferumfang)

Festobjektiv

3,6 mm

Mindestbeleuchtung

0,1 Lux

WLAN-Standard

IEEE 802.11 b / g / n

Auflösung

2 MPX (1920 x 1080p) bei 15 FPS

Weitere Bilder