



Funkerweiterung FE 1068/017

Artikelnummer	1068/017
Typ	FE 1068/017
Gewicht	0.249kg
Länge	42mm
Breite	183mm
Höhe	140mm

Produktbeschreibung

Funkerweiterungsmodul zur Anbindung von drahtlosen Geräten an die Einbruchmeldezentrale 1068. Zur Erweiterung einer Einbruchmeldeanlage mit Schutzeinrichtungen gegen physische Sabotage und Funksabotage.

Es besteht die Möglichkeit zur individuellen Anpassung und Personalisation.

Das Funkmodul wird über die Zentrale mit Spannung versorgt. Die drahtlosen Geräte werden durch eingebaute Lithiumbatterien versorgt.

Produktmerkmale:

Drahtlose Schnittstelle

Verwaltung von:

28 Funk-Detektoren, (Magnetkontakte, Bewegungsmelder)

4 Funk-Sirenen

8 Funk-Fernbedienungen

Produkteigenschaften

Anzahl Fernbedienungen	8
Anschlussart	Bus
Frequenz	868 MHz
Funkreichweite	100 m
Spannungsbereich	10,5 V – 15 V DC
Abmessungen	140 x 183 x 42 mm
Sabotageschutz	Anschluss für Gehäuse, über Busleitung
Anzahl Funksirenen	4
Anzahl Funktastaturen	4
Geräteart	Erweiterung
Anzahl Funkdetektoren	28
Technik	Bidirektional
Gehäuse	Gehäuse mit Sabotageschutz
Spannungsversorgung	13,8 V über Busleitung
Busleitungslänge	400 m erweiterbar durch RP 1067/092
Stromaufnahme	Maximal 45 mA
Betriebstemperatur	-5°C bis 40°C

Weitere Bilder