



Zusatz-Relais RE 1083/80

Artikelnummer

74747

Typ

RE 1083/80

Gewicht

0.162kg

Länge

62mm

Breite

90mm

Höhe

105mm

Produktbeschreibung

Zusatz-Relais für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Das Gerät kann in einen Schaltschrank, Zählerschrank oder E-Verteiler eingebaut werden und dient zum schalten elektrischer Lasten mittels Relaiskontakten. Die Schaltzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 16 Minuten. Es können bis zu zwei Zusatzrelais pro Bussystem angeschlossen werden und es können bis zu vier Ereignisse einem Relais zugeordnet werden. Das Gerät besitzt zusätzlich noch einen potentialfreien Wechselkontakt.

Das Gerät ist in der Lage, einen Panikalarm an eine Pförtnerzentrale zu signalisieren. Zusätzlich benötigen Sie für dieses Gerät noch das Gerät (VV 1083/55), welches erforderlich ist, wenn das Relais in 2Voice Video-Sets verwendet wird. Die Montage des Zusatzrelais erfolgt auf einer Hutschiene.

Produkteigenschaften

Geräteart	Zentralgerät
Abmessungen	105 x 90 x 62 mm
Schaltleistung Relaiskontakt	250 V AC, 5 A
Montageort	Hutschiennenmontage
Anschlüsse	BUS-In und Relaiskontakt (Wechsler)
Systemkompatibilität	2Voice
Spannungsversorgung	36 – 48 V DC (über Systembus)
Artikelart	Zusatz-Relais
Breite	6 TE

Weitere Bilder

