



## Türöffner TO 2057

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | 93027   |
| <b>Typ</b>           | TO 2057 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.26kg  |
| <b>Länge</b>         | 32mm    |
| <b>Breite</b>        | 25mm    |
| <b>Höhe</b>          | 250mm   |

## Produktbeschreibung

Der Ruhestrom-Türöffner für DIN links (symmetrisch rechts und links verwendbar) ist durch seine kompakte Bauform und seine besonderen Sicherheitsmerkmale ideal für Fluchttüren geeignet. Eine Besonderheit dieses Türöffners ist die automatische Entriegelung bei Stromausfall, die im Notfall eine Flucht ermöglicht. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt der Türöffner die Tür automatisch wieder.

## Produkteigenschaften

### Betriebsart DC

ED 100% bei 10 – 13 V;  
Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.  
bei 14 – 24 V

### Kasten

71 x 20,10 x 28 mm

### Aufbau

DIN Links (Rechts und links  
verwendbar)

### Betriebsart AC

Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.  
bei 10 – 24 V

### Spannungsversorgung

10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56  
A)

### Falle

Drehung 34°, Verstellbereich 3  
mm, Eingriffstiefe 6,70 mm

### Schließblech

250 x 25 x 3 mm

### Widerstand

42 Ohm

### Bauform

Kompakt

### Ausführung

Mit verstellbarer Falle

## Weitere Bilder