



Funkgong-Set CALIMA 200

Artikelnummer

43560

Typ

CALIMA 200

Gewicht

0.207kg

Länge

65mm

Breite

65mm

Höhe

100mm

Produktbeschreibung

Funkgong Set CALIMA 200

Funkgong-Serie CALIMA

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an.

Der CALIMA 200 fügt sich Dank seines handlichen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt.

Das besondere am CALIMA 200 ist, dass er mobil ist!

Nehmen Sie das handliche Wunder überall hin mit und machen sie sich nie wieder sorgen, die Klingel nicht gehört zu haben.

In diesem Set wird der CALIMA 200 durch unseren MISTRAL SE03 Funksender ergänzt, zusammen ergeben sie ein Dream Team.

Flexibilität

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Menü mit Sprachansage

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Farbiger LED-Ring

Informiert auch optisch, dass Besuch vor der Haustür steht.

Die Farbe und Lichtart kann nach eigenem Wunsch ausgewählt werden.

Stummschaltung und Schlummerfunktion

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Oberfläche

Seidenmatt

Schutzart Sender

IP54

Form

rund

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Geräteart

Funkgong-Set

Abmessungen Empfänger

Ø 60 x 102 mm

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ AA oder
2 x 1,5V Typ AAA (nicht im
Lieferumfang)

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Serie

CALIMA

Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C

Farbe

Weiß / Schwarz, Weiß

Frequenz

868,35 MHz

Sprachausgabe

Deutsch

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang)

Anzahl Melodien

15 Melodien

Optische Signalisierung

LED-Ring verschiedene Farben
einstellbar

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

11

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Rufunterscheidung

11-fach

Weitere Bilder

