



IPASSAN Basis 10 Eingänge FD-125-015

Artikelnummer	75115
Typ	FD-125-015
Gewicht	0.545kg
Länge	70mm
Breite	208mm
Höhe	145mm

Produktbeschreibung

Die **Basis-Erweiterung für 10 Eingänge** kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden und wird über den RS485 Bus verbunden. An einem iPassan-Controller können bis zu 10 Erweiterungen angeschlossen werden, was eine Gesamtkapazität von bis zu 220 Eingängen ergibt. Zusätzliche Erweiterung 12 Eingänge FD-125-020 (Art.-Nr. 75120) oder Erweiterung 12 Ausgänge FD-125-021 (Art.-Nr. 75121) kann auf die Basis-Erweiterung aufgesteckt werden. Mit den zusätzlichen Eingängen können verschiedene Peripheriegeräte in die Zutrittskontrolle eingebunden werden, wie z.B. Fensterkontakte. Verbindet man die Eingänge mit Fensterkontakten, so kann eine E-Mail an eine gewünschte Adresse geschickt werden oder in Verbindung mit Erweiterungs-Ausgängen eine optische Signalleuchte eingeschaltet werden, sobald das Fenster geöffnet wird. Wird ein Taster an die Eingänge angeschlossen, kann die Einstellung erfolgen, dass bei Betätigung des Tasters alle oder nur bestimmte Türen öffnen. Des Weiteren lassen sich Schließer-Kontakte anderer Anlagen verbinden. Diese Einstellungen lassen sich alle im iPassan-Manager realisieren.

Produkteigenschaften

Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Farbe	Grau
Abmessungen	90 x 200 x 34 mm
Programmierung	iPassan-Manager-Software
Spannungsversorgung	12 V AC / DC, 1 A
Montage	Rheieneinbau- oder Wandmontage
Geräteart	Erweiterung
Gewicht	247 g
LED-Statusanzeige der Eingänge	Ja
Max. Leitungslänge RS485 Bus	1.000 m
Sabotagekontakt	Ja
Potentialfreie Eingänge	Ja
Abmessungen mit Abdeckung	145 x 210 x 65 mm

Weitere Bilder