



Funkgong-Set ECHO Schwarz ECHO M schwarz

Artikelnummer	43501
Typ	ECHO M schwarz
Gewicht	0.415kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

ECHO M, Schwarz, im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

Ihr Lieblingslied als Klingelton

Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 9 ansprechende Melodien.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Brillanter Klang

ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Flexible Montage

ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann ECHO auch an der Wand montiert werden.

Hinweis:

Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen.

Keine Reinigungsmittel verwenden.

Bitte nur Nebelfeucht abwischen.

Produkteigenschaften

Gesamtspieldauer Ruftöne

90 s brillanter Klang

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Software

Zur Ruftonerzeugung

Blitzlicht

LED

Schutzart Sender

IP54

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Geräteart

Funkgong-Set

Spannungsversorgung

Batterien

Farbe

Schwarz / Weiß

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang), extern:
8 – 12 V AC / DC

Oberfläche

Hochglanz

Anzahl Melodien

9 Melodien

Übertragung Ruftöne

microSD-Karte (Nicht im
Lieferumfang)

Frequenz

868,35 MHz

Lautstärke

Max. 86 dB(A) einstellbar

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Rufunterscheidung

20-fach

Anzahl koppelbarer Sender

20

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Serie

ECHO M

Abmessungen Empfänger

180 x 120 x 50 mm

Weitere Bilder

